## Betriebsgeräte für Halogenglühlampen und LED Lampehmmer im besten Licht. BLW



Hochwertige Komponenten für eine einwandfreie Lampenansteuerung. Unterschiedliche Ausführungen.

Version 170412

## **BLV LUXIA Elektronische Transformatoren**

- \* Optimaler Betrieb von 12 V Halogen-Glühlampen und 12 V LED Retrofit-Lampen
- \* Stufenlos dimmbar mit Phasenabschnitts-Dimmern

- \* Keine Mindestlast erforderlich
- \* Auch für 230/240 V DC geeignet



Weitere Details: soraa.com

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maße L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Primärspannung [VAC]	Netzfrequenz [Hz]	Sekundärspannung [VAC]	Max. eff. Sekundärstrom [A]	Dimmverfahren	Leistung [W]	Elektrischer Leistungsfaktor	Schutzklasse	Schutzart	Umgebungstemperatur [°C]	Max. Temperatur Tc Punkt [°C]
456001	Elektronischer Transformator	73 x 36 x 26	0,10	230,0	50,0	11,5	5,0	Phasenabschnitt	0 - 60	0,99	-	IP40	0 - 40	80
456002	Elektronischer Transformator	119 x 37 x 30	0,12	230,0	50,0	11,5	9,5	Phasenabschnitt	0 - 105	0,99	II	IP40	0 - 40	75