

Touch DIM LS/PD LI | Licht- und Präsenzsensoren für Lichtmanagementsysteme



Anwendungsgebiete

- Einzelleuchten in Bürobereichen

Produktvorteile

- Sollwert für tageslichtabhängige Regelung über Doppelklick speicherbar
- Bedienung über Standardtaster

Produkteigenschaften

- Touch DIM-Licht- und Präsenzsensor
- Auch als reiner Präsenzsensor betreibbar
- Maximale Signalleitungslänge: 10 m
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,5 W
- Nachlaufzeit: 15 min

Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten

Systemleistung	0.50 W
----------------	--------

Abmessungen & Gewicht

Länge	63,0 mm
Breite	29,0 mm
Höhe	21,0 mm
Produktgewicht	24,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Anthrazit
--------------	-----------

Temperaturen

Umgebungstemperaturbereich	0+50 °C

Einsatzmöglichkeiten

DIM-Schnittstelle	Touch DIM	
Maximale Installationshöhe	4 m	
Erfassungswinkel	80 ° ¹)	
Arbeitsbereich Lichtsensor	10350 lx ¹⁾	
Anzahl der Steuerausgänge	1	
Montageart	Leuchteneinbau	

^{1) &}lt;sub>Ca.</sub>

Zertifikate & Standards

Technische Ausstattung

– Geeignet für bis zu 4 QTi DALI EVG oder 4 HTi DALI Trafos oder 4 OTi DALI LED EVG

Downloads

	Datei
大	Broschüren Energiesparen
7	Broschüren DALI-Standard und weitere Funktionen (DE)

Produktdatenblatt

7	Zertifikate Manufacturer's declaration Additional hints
7	Konformitätserklärungen Declaration of conformity Touch DIM LS LI Touch DIM LSPD LI
7	Installationshinweise Touch DIM: Anwendungshinweise
7	Installationshinweise Touch DIM LSPD LI Licht- und Präsenzsensor
7	Installationshinweise Touch DIM LSPD LI Licht- und Präsenzsensor

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321023025		Versandschachtel 25	217 mm x 180 mm x 217 mm	8.48 dm ³	1617.14 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.