

# CorePro LED PLC 6.5W 4P G24q-2

## Kompatibilitätsliste



### Legende

	EVG/ LED PLC Kombination ist getestet und kompatibel
	EVG/ LED PLC Kombination ist nicht freigegeben (LED PLC nicht gem. veröffentlichter Spezifikationen betrieben werden)
	EVG/ LED PLC Kombination ist nicht getestet

*Diese Liste gibt das Ergebnis intensiver Testreihen durch Philips wieder. Dennoch kann es im Einzelfall aufgrund technischer Spezifikationen oder Anwendungssituation dazu kommen, dass eine konkrete Kombination aus EVG und LEDtube InstantFit EVG nicht funktioniert.*

			<b>Philips CorePro LED PLC 6.5W 8xx 4P G24q-2</b>
			<b>bei normalem Netzbetrieb am EVG (230V, 50 Hz)</b>
	<b>EVG Bezeichnung</b>	<b>10NC / BestNr</b>	<b>Lampen am EVG</b>
<b>PHILIPS</b>	EB-C 118 PL-T/C 220-240V 50/60Hz	9137131986	1
	EB-C 218 PL-T/C 220-240V 50/60Hz	9137131987	2
	HF-P 118 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz	9137006485	1
	HF-P 218 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz	9137006486	2
	Philips HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	9137004234	1
	HF-S 218 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz	9137130358	2
	HF-S 118 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz	9137130359	1
	HF-R 218 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	9137006801	2
	HF-R 118 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	9137006800	1
	HF-R TD 118 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	9137006260	1
	HF-R TD 218 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	9137006259	2
	HF-P 218 PL-T/C 220-240	9137001553	2
	HF-R TD 118 PL-T/C EII 220-240	9137006260	1
	HF-R DALI 118 PL-T/C EII 220-240	9137001801	1
	HF-P 118 PL-T/C EII	9137006309	1
	HF-P 218 PL-T/C EII	9137006310	2
<b>OSRAM</b>	QTP-T/E 1X18, 2X18 - Single	4008321537065	1
	QTP-T/E 1X18, 2X18 - Dual	4008321537065	2
	QT-ECO T/E 2X18/220-240	4050300803982	2
<b>VOSSLOH SCHWABE</b>	ELXs 121.901 1x13/18W	188663	1
	ELXs 121.904 1x13/18W	188664	1
	ELXc 218.871 1/2x18W - Single	188699	1
	ELXc 218.871 1/2x18W - Dual	188699	2
<b>TRIDONIC</b>	PC 1/2x18 TC PRO sr - Single	22176416	1
	PC 1/2x18 TC PRO sr - Dual	22176416	2
	PC 1/2x18 TC PRO - Single	1307239	1
	PC 1/2x18 TC PRO - Dual	1307239	2
	PC 1x18 TC TOP	28000073	1
	PC 2x18 TC TOP	28000074	2
	PC 1/2x18 TC PRO sr - Single	22176412	1
	PC 1/2x18 TC PRO sr - Dual	22176412	2
<b>BAG HUECO</b>	BCS18.1-2Q-01 / 220-240 1/2x TC-DEL/-TEL 18W - Single	10097544	1
	BCS18.1-2Q-01 / 220-240 1/2x TC-DEL/-TEL 18W - Dual	10097544	2
	BCS18.1-2LS-01 / 220-240 1/2x TC-DEL/-TEL 18W - Single	10095044	1
	BCS18.1-2LS-01 / 220-240 1/2x TC-DEL/-TEL 18W - Dual	10095044	2
<b>HELVAR</b>	EL1/2x18TCs - Single		1
	EL1/2x18TCs - Dual		2
<b>TCI</b>	MBQ 118/2	137968/118	1
	MBQ 218/2	137968/218	2
	BCC 121	137946HTC	1

#### Generelle Information zu dieser Liste:

Diese Liste bezieht sich allein auf die CorePro LED PLC 4 Pin und gibt das Ergebnis intensiver Testreihen durch Philips wieder. Dennoch kann es im Einzelfall aufgrund technischer Spezifikationen oder Anwendungssituation dazu kommen, dass eine konkrete Kombination aus EVG und LED PLC 4 Pin nicht funktioniert. Philips übernimmt daher weder eine Garantie oder Gewährleistung dafür, dass eine konkrete Kombination aus EVG und LED PLC 4 Pin in jedem Einzelfall funktioniert noch übernimmt Philips eine Haftung für Schäden, die aus der Anwendung der hier wiedergegebenen Informationen resultieren könnten. Der Betrieb an Gleichspannung ist nicht getestet und wird daher nicht empfohlen. Änderungen und Fehler vorbehalten.

# CorePro LED PLC 9.0W 84P G24q-3

## Kompatibilitätsliste



### Legende

	EVG/ LED PLC Kombination ist getestet und kompatibel
	EVG/ LED PLC Kombination ist nicht freigegeben (LED PLC nicht gem. veröffentlichter Spezifikationen betrieben werden)
	EVG/ LED PLC Kombination ist nicht getestet

Diese Liste gibt das Ergebnis intensiver Testreihen durch Philips wieder. Dennoch kann es im Einzelfall aufgrund technischer Spezifikationen oder Anwendungssituation dazu kommen, dass eine konkrete Kombination aus EVG und LEDtube InstantFit EVG nicht funktioniert.

				<b>Philips CorePro LED PLC 9.0W 8xx 4P G24q-3</b>
				<b>bei normalem Netzbetrieb am EVG (230V, 50 Hz)</b>
	<b>EVG Bezeichnung</b>	<b>10NC / BestellNr</b>	<b>Lampen am EVG</b>	
<b>PHILIPS</b>	EB-C 126 PL-T/C 220-240V 50/60Hz	913713198814 913713198813	1	
	EB-C 226 PL-T/C 220-240V 50/60Hz	913713198913 913713198914	2	
	HF-P 226 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz	9137006488	2	
	HF-P 126 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz	9137006487	1	
	HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	9137006307	1	
	HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	9137006308	2	
	HF-S 226 PL-T/C/L/TL5C II SR 220-240V	9137130356	2	
	HF-S 126 PL-T/C/L/TL5C II SR 220-240V	9137130357	1	
	HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	9137006265	2	
	HF-R 1 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	9137006266	1	
	HF-RI TD 2 26-42 PL-T/C E+ 195-240V	9137006848	2	
	HF-RI TD 1 26-42 PL-T/C E+ 195-240V	9137006847	1	
	HF-R TD 1 26-42 PL-T/C EII 220-240V	9137006258	1	
	<b>OSRAM</b>	QTP-M 1x26-42	4008321329134	1
QTP-M 2x26-32 - Dual		4008321329158	2	
QTP-M 2x26-32 - Single		4008321329158	1	
QT-M 2x26-42/220-240 S		4008321110022	2	
QTP-T/E 1x26-42, 2x26 - Dual		4008321537089	2	
QTP-T/E 1x26-42, 2x26 - Single		4008321537089	1	
QT-ECO T/E 2X26/220-240		4050300804002	2	
QT-ECO 1X26/220...240 S		4008321065971	1	
<b>VOSSLOH SCHWABE</b>	ELXc 142.872 2x26W 1x26/32/42W - Dual	188700	2	
	ELXc 142.872 2x26W 1x26/32/42W - Single	188700	1	
	ELXc 242.837 2x26/32/42W	188643	2	
	ELXs 126.906 1x26	188667	1	
<b>TRIDONIC</b>	PC 1/2x26 TC PRO sr - Single	22176417	1	
	PC 1/2x26 TC PRO sr - Dual	22176417	2	
	PC 1/2 x 26-42 TC PRO - Single	22176408	1	
	PC 1/2 x 26-42 TC PRO - Dual	22176408	2	
	PC 2x26-42 TC PRO	22176410	2	
	PC 1x26-42 TC TOP	28000075	1	
	PC 2x26 TC TOP	28000076	2	
<b>BAG HUECO</b>	BCS42.1/26.2LS-01/220-240 1/2x TC-DEL/-TEL 26W - Single	10095045	1	
	BCS42.1/26.2LS-01/220-240 1/2x TC-DEL/-TEL 26W - Dual	10095045	2	
	BCS42.1/26.2Q-01/220-240 1/2x TC-DEL/-TEL 26W - Single	10097545	1	
	BCS42.1/26.2Q-01/220-240 1/2x TC-DEL/-TEL 26W - Dual	10097545	2	
	BCS70.1/42.2Q-01/220-240 1/2x TC-DEL/-TEL 26W - Single	10097546	1	
	BCS70.1/42.2Q-01/220-240 1/2x TC-DEL/-TEL 26W - Dual	10097546	2	
<b>HELVAR</b>	EL1/2x18-42TCs - Single		1	
	EL1/2x18-42TCs - Dual		2	
	EL2x32/42TCs		1	
<b>TCI</b>	MBQ 226/2	137968/226	2	
	MBQ 142/2	137968/142	1	
	MBQ 242/2 - Single	137962/242	1	
	MBQ 242/2 - Dual	137962/242	2	
	BCC 126	137949HTC	1	

### Generelle Information zu dieser Liste:

Diese Liste bezieht sich allein auf die CorePro LED PLC 4 Pin

und gibt das Ergebnis intensiver Testreihen durch Philips wieder. Dennoch kann es im Einzelfall aufgrund technischer Spezifikationen oder Anwendungssituation dazu kommen, dass eine konkrete Kombination aus EVG und LED PLC 4 Pin nicht funktioniert. Philips übernimmt daher weder eine Garantie oder Gewährleistung dafür, dass eine konkrete Kombination aus EVG und LED PLC 4

Pin in jedem Einzelfall funktioniert noch übernimmt Philips eine Haftung für Schäden, die aus der Anwendung der hier wiedergegebenen Informationen resultieren könnten. Der Betrieb an Gleichspannung ist nicht getestet und wird daher nicht empfohlen.

Änderungen und Fehler vorbehalten.



© 2016 Philips Lighting GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Copyright-Inhabers zulässig. Die Angaben in diesem Dokument sind weder Angebots- noch Vertragsbestandteile. Sie werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt und können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für die Folgen, die sich aus der Nutzung dieser Angaben ergeben. Die Veröffentlichung dieser Angaben beinhaltet oder verleiht keinerlei patentrechtliche Lizenz oder anderweitige gewerbliche oder geistige Eigentumsrechte.

02/2016  
Fehler und Änderungen vorbehalten

[www.philips.de/LEDtube](http://www.philips.de/LEDtube)  
[www.philips.at/LEDtube](http://www.philips.at/LEDtube)  
[www.philips.ch/LEDtube](http://www.philips.ch/LEDtube)